QD-S.E. (Quadro de Distribuição Secretária de Esportes)

TENSÃO FASE-FASE (V): 380
TENSÃO FASE-NEUTRO (V): 220

Circuito	TAG	Tipo de Carga	Iluminação (Watts)						Tomadas (Watts)				Climatizadores			Outras Cargas			Número	Carga		Fator de	Potência VA	Fator de	Potência	Potência Fase (VA)			Corrente Fase (A)			DJ (A)	DR (A)	Cabo	Descrição
			15	20	30	50	100	150	100	200	300	600	1.200	1.800	2.200	1.500	5.500	6.500	Pontos	CV	W	Potência		Demanda	Demandada VA	R	S	T	R	S	T			Bitola mm²	
01	L1A / L1B / L1C / L1D / L1E / L1F / L1G	Monofásica		18															18		360	0,98	367,3	100%	367,3	367,3			1,7			1x10A		3x1,5	Iluminação
02	L2A / L2B / L2C / L2D / L2E / L2F / L2G	Monofásica		22															22		440	0,98	449,0	100%	449,0		449,0			2,0		1x10A		3x1,5	Iluminação
03	IEX1_R-QD-S.E.	Monofásica			7														07		210	0,98	214,3	100%	214,3	214,3			1,0						Iluminação Pista de Caminhada
04	IEX1_S-QD-S.E.	Monofásica			6														06		180	0,98	183,7	100%	183,7		183,7			0,8		3x10A	4x25A	4x2,5(#2,5)	Iluminação Pista de Caminhada
05	IEX1_T-QD-S.E.	Monofásica			6														06		180	0,98	183,7	100%	183,7			183,7			0,8				Iluminação Pista de Caminhada
06	IEX2_R-QD-S.E.	Monofásica			8														08		240	0,98	244,9	100%	244,9	244,9			1,1						Iluminação Pista de Caminhada
07	IEX2_S-QD-S.E.	Monofásica			7														07		210	0,98	214,3	100%	214,3		214,3			1,0		3x10A	4x25A	4x2,5(#2,5)	Iluminação Pista de Caminhada
08	IEX2_T-QD-S.E.	Monofásica			6														06		180	0,98	183,7	100%	183,7			183,7			0,8				Iluminação Pista de Caminhada
09	IEX3_R-QD-S.E.	Monofásica			7														07		210	0,98	214,3	100%	214,3	214,3			1,0						Iluminação Pista de Caminhada
10	IEX3_S-QD-S.E.	Monofásica			7														07		210	0,98	214,3	100%	214,3		214,3			1,0		3x10A	4x25A	4x2,5(#2,5)	Iluminação Pista de Caminhada
11	IEX3_T-QD-S.E.	Monofásica			6														06		180	0,98	183,7	100%	183,7			183,7			0,8				Iluminação Pista de Caminhada
12	T1	Monofásica									2	1							03		1.200	0,92	1.304,3	25%	326,1		1.304,3			5,9		1x16A	2x25A	3x4,0	Tomadas Cozinha
13	T2	Monofásica									2	1							03		1.200	0,92	1.304,3	25%	326,1	1.304,3			5,9			1x16A	2x25A	3x4,0	Tomadas Cozinha
14	T3	Monofásica							10			1							11		1.600	0,92	1.739,1	25%	434,8		1.739,1			7,9		1x16A	2x25A	3x2,5	Tomadas Almoxarifado / Recepção
15	T4	Monofásica							10										10		1.000	0,92	1.087,0	25%	271,7			1.087,0			4,9	1x16A	2x25A	3x2,5	Tomadas Sala Diretor / Sala Professores
16	T5	Monofásica							5			2							07		1.700	0,92	1.847,8	25%	462,0	1.847,8			8,4			1x16A	2x25A	3x2,5	Tomadas Alojamento Feminino
17	T6	Monofásica							6			2							08		1.800	0,92	1.956,5	25%	489,1		1.956,5			8,9		1x16A	2x25A	3x2,5	Tomadas Alojamento Masculino
18	TE1	Monofásica															1		01		5.500	1,00	5.500,0	50%	2.750,0			5.500,0			25,0	1x32A	2x40A	3x6,0	Torneira Elétrica
19	CH1	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0	6.500,0			29,5			1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 1
20	CH2	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0		6.500,0			29,5		1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 2
21	CH3	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0			6.500,0			29,5	1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 3
22	CH4	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0	6.500,0			29,5			1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 4
23	CH5	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0		6.500,0			29,5		1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 5
24	CH6	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0			6.500,0			29,5	1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 6
25	AR1	Monofásica												1					01		1.800	0,92	1.956,5	80%	1.565,2	1.956,5			8,9			1x16A		3x2,5	Climatizador Sala Diretor
26	AR2	Monofásica													1				01		2.200	0,92	2.391,3	80%	1.913,0		2.391,3			10,9		1x16A		3x2,5	Climatizador Recepção
27	AR3	Monofásica													1				01		2.200	0,92	2.391,3	80%	1.913,0			2.391,3			10,9	1x16A		3x2,5	Climatizador Alojamento Feminino
28	AR4	Monofásica													1				01		2.200	0,92	2.391,3	80%	1.913,0	2.391,3			10,9			1x16A		3x2,5	Climatizador Sala dos Professores
29	AR5	Monofásica													1				01		2.200	0,92	2.391,3	80%	1.913,0		2.391,3			10,9		1x16A		3x2,5	Climatizador Alojamenento Masculino
30	QD-VEST.	Trifásica		18	10	12	8	40	2		6	13					1	6	116		62.860	0,98	63.920,1	57%	36.181,0	20.405,9	25.274,2	18.240,0	92,8	114,9	82,9	3x63A		4x25(16)	Alimentação QD-VEST.
31	QD-01	Monofásica					12					2							14		2.500	0,95	2.637,5	97%	2.550,6	2.650,3			12,0			1x25A		3x6,0	Alimentação QD-01
32	QD-02	Monofásica				12						2							14		1.900	0,94	2.025,3	96%	1.938,3		2.025,3			9,2		1x25A		3x6,0	Alimentação QD-02
33	QD-03	Monofásica					12					2							14		2.500	0,95	2.637,5	97%	2.550,6			2.637,5			12,0	1x25A		3x6,0	Alimentação QD-03
34	COM	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7	108,7			0,5			1x10A		3x2,5	Alimentação Relé Fotoelétrico / Comando Painel
35	IE1	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7		108,7			0,5		1x10A		3x2,5	Iluminação de Emergência
36	RES-01	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0	0,0			0,0			1x10A			Reserva de Cargas 01
37	RES-02	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0		0,0			0,0		1x10A			Reserva de Cargas 02
38	RES-03	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0			0,0			0,0	1x16A			Reserva de Cargas 03
39	RES-04	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0	0,0			0,0			1x16A	2x25A		Reserva de Cargas 04
Total	QD-S.E.	Trifásica	0	58	70	24	32	40	33	0	10	26	0	1	4	0	2	12	312	00	136.160	0,98	139.351,8	57%	79.694,2	44.705,7	51.252,0	43.406,8	203,2	233,0	197,3	3x125A		3#70(70)	Alimentação QD-S.E.

QD-VEST. (Quadro de Distribuição Vestiário)

TENSÃO FASE-FASE (V): 380
TENSÃO FASE-NEUTRO (V): 220

Circuito	TAG	Tipo de Carga	Iluminação (Watts)						Tomadas (Watts)				Climatizadores			Outras Cargas			Número	Carga		Fator de	Potência VA	Fator de	Potência	Potência Fase (VA)			Corrente Fase (A)			DJ (A)	DR (A)	Cabo	Descrição
			15	20	30	50	100	150	100	200	300	600	1.200	1.800	2.200	1.500	5.500	6.500	Pontos	CV	W	Potência		Demanda	Demandada VA	R	S	T	R	S	T			Bitola mm²	
01	L1A / L1B / L1C / L1D / L1E / L1F	Monofásica		18															18		360	0,98	367,3	100%	367,3	367,3			1,7			1x10A		3x1,5	Iluminação
02	IEX1-QD-VEST.	Monofásica			6														06		180	0,98	183,7	100%	183,7		183,7			0,8		1x10A	2x25A	3x2,5	Iluminação Pista de Caminhada
03	IEX2-QD-VEST.	Monofásica			4														04		120	0,98	122,4	100%	122,4			122,4			0,6	1x10A	2x25A	3x2,5	Iluminação Pista de Caminhada
04	T1	Monofásica										3							03		1.800	0,92	1.956,5	25%	489,1	1.956,5			8,9			1x16A	2x25A	3x4,0	Tomadas Cozinha
05	T2	Monofásica									2	2							04		1.800	0,92	1.956,5	25%	489,1		1.956,5			8,9		1x16A	2x25A	3x4,0	Tomadas Cozinha
06	T3	Monofásica							2		2	2							06		2.000	0,92	2.173,9	25%	543,5			2.173,9			9,9	1x16A	2x25A	3x2,5	Tomadas Vestiários
07	T4	Monofásica									2								02		600	0,92	652,2	25%	163,0	652,2			3,0			1x16A	2x25A	3x2,5	Tomadas Área Coberta
08	TE1	Monofásica															1		01		5.500	1,00	5.500,0	50%	2.750,0		5.500,0			25,0		1x32A	2x40A	3x6,0	Torneira Elétrica
09	CH1	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0			6.500,0			29,5	1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 1
10	CH2	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0	6.500,0			29,5			1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 2
11	CH3	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0		6.500,0			29,5		1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 3
12	CH4	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0			6.500,0			29,5	1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 4
13	CH5	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0	6.500,0			29,5			1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 5
14	CH6	Monofásica																1	01		6.500	1,00	6.500,0	50%	3.250,0		6.500,0			29,5		1x32A	2x40A	3x6,0	Chuveiro 6
15	QD-04	Monofásica				12						2							14		1.900	0,94	2.025,3	96%	1.938,3	2.025,3			9,2			1x25A		3x6,0	Alimentação QD-04
16	QD-05	Trifásica						40				2							42		7.300	0,97	7.535,5	99%	7.448,5	2.404,6	2.295,9	2.835,0	10,9	10,4	12,9	3x25A		4x6,0(#6,0)	Alimentação QD-05
17	QD-06	Monofásica					8					2							10		2.100	0,94	2.229,4	96%	2.142,4		2.229,4			10,1		1x25A		3x6,0	Alimentação QD-06
18	COM	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7		108,7			0,5		1x10A		3x2,5	Alimentação Relé Fotoelétrico / Comando Painel
19	IE1	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7			108,7			0,5	1x10A		3x2,5	Iluminação de Emergência
20	RES-01	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0	0,0			0,0			1x10A			Reserva de Cargas 01
21	RES-02	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0		0,0			0,0		1x10A			Reserva de Cargas 02
22	RES-03	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0			0,0			0,0	1x16A			Reserva de Cargas 03
23	RES-04	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0	0,0			0,0			1x16A	2x25A		Reserva de Cargas 04
Total	QD-VEST.	Trifásica	0	18	10	12	8	40	2	0	6	13	0	0	0	0	1	6	116	00	62.860	0,98	63.920,1	57%	36.181,0	20.405,9	25.274,2	18.240,0	92,8	114,9	82,9	3x63A		3#25(25)16	Alimentação QD-VEST.

QD-01 (Quadro de Distribuição Quadra Poliesportiva)

TENSÃO FASE-FASE (V): 380
TENSÃO FASE-NEUTRO (V): 220

Circuito	TAG	Tipo de Carga	Iluminação (Watts)						Tomadas (Watts)				Climatizadores			Outras Cargas			Número	Carga		Fator de	Potência VA	Fator de	Potência	Potência Fase (VA)			Corrente Fase (A)			DJ (A)	DR (A)	Cabo	Descrição
			15	20	30	50	100	150	100	200	300	600	1.200	1.800	2.200	1.500	5.500	6.500	Pontos	CV	W	Potência		Demanda	Demandada VA	R	S	T	R	S	T			Bitola mm²	
01	L1-QD-01	Monofásica					6												06		600	0,98	612,2	100%	612,2	612,2			2,8			1x10A		3x2,5	Iluminação Quadra Poliesportiva
02	L2-QD-01	Monofásica					6												06		600	0,98	612,2	100%	612,2	625,0			2,8			1x10A		3x2,5	Iluminação Quadra Poliesportiva
03	T1	Monofásica										2							02		1.200	0,92	1.304,3	100%	1.304,3	1.304,3			5,9			1x20A	2x25A	3x4,0	Tomadas de Uso Geral
04	COM	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7	108,7			0,5			1x10A		3x2,5	Alimentação Comando Painel
05	RES-01	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0	0,0			0,0			1x10A			Reserva de Cargas 01
06	RES-02	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0	0,0			0,0			1x16A			Reserva de Cargas 02
Total	QD-01	Monofásica	0	0	0	0	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	14	00	2.500	0,95	2.637,5	97%	2.550,6	2.650,3	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	1x25A		3x6,0	Alimentação QD-01

QD-02 (Quadro de Distribuição Quadra Infantil)

TENSÃO FASE-FASE (V): 380
TENSÃO FASE-NEUTRO (V): 220

Circuito	TAG	Tipo de Carga	Iluminação (Watts)						Tomadas (Watts)				Climatizadores			Outras Cargas			Número	Carga		Fator de	Potência VA	Fator de	Potência	Potência Fase (VA)			Corrente Fase (A)			DJ (A)	DR (A)	Cabo	Descrição
			15	20	30	50	100	150	100	200	300	600	1.200	1.800	2.200	1.500	5.500	6.500	Pontos	CV	W	Potência		Demanda	Demandada VA	R	S	T	R	S	T			Bitola mm²	
01	L1-QD-02	Monofásica				6													06		300	0,98	306,1	100%	306,1		306,1			1,4		1x10A		3x2,5	Iluminação Quadra Infantil
02	L2-QD-02	Monofásica				6													06		300	0,98	306,1	100%	306,1		306,1			1,4		1x10A		3x2,5	Iluminação Quadra Infantil
03	T1	Monofásica										2							02		1.200	0,92	1.304,3	100%	1.304,3		1.304,3			5,9		1x20A	2x25A	3x4,0	Tomadas de Uso Geral
04	COM	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7		108,7			0,5		1x10A		3x2,5	Alimentação Comando Painel
05	RES-01	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0		0,0			0,0		1x10A			Reserva de Cargas 01
06	RES-02	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0		0,0			0,0		1x16A			Reserva de Cargas 02
Total	QD-02	Monofásica	0	0	0	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	14	00	1.900	0,94	2.025,3	96%	1.938,3	0,0	2.025,3	0,0	0,0	9,2	0,0	1x25A		3x6,0	Alimentação QD-02

QD-03 (Quadro de Distribuição Quadra de Tênis)

TENSÃO FASE-FASE (V): 380
TENSÃO FASE-NEUTRO (V): 220

Circuito	TAG	Tipo de Carga	Iluminação (Watts)						Tomadas (Watts)				Climatizadores			Outras Cargas			Número	Carga		Fator de	Potência VA	Fator de	Potência	Potência Fase (VA)			Corrente Fase (A)			DJ (A)	DR (A)	Cabo	Descrição
			15	20	30	50	100	150	100	200	300	600	1.200	1.800	2.200	1.500	5.500	6.500	Pontos	CV	W	Potência		Demanda	Demandada VA	R	S	T	R	S	T			Bitola mm²	
01	L1-QD-03	Monofásica					6												06		600	0,98	612,2	100%	612,2			612,2			2,8	1x10A		3x2,5	Iluminação Quadra de Tênis
02	L2-QD-03	Monofásica					6												06		600	0,98	612,2	100%	612,2			612,2			2,8	1x10A		3x2,5	Iluminação Quadra de Tênis
03	T1	Monofásica										2							02		1.200	0,92	1.304,3	100%	1.304,3			1.304,3			5,9	1x20A	2x25A	3x4,0	Tomadas de Uso Geral
04	COM	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7			108,7			0,5	1x10A		3x2,5	Alimentação Comando Painel
05	RES-01	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0			0,0			0,0	1x10A			Reserva de Cargas 01
06	RES-02	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0			0,0			0,0	1x16A			Reserva de Cargas 02
Total	QD-03	Monofásica	0	0	0	0	12	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	14	00	2.500	0,95	2.637,5	97%	2.550,6	0,0	0,0	2.637,5	0,0	0,0	12,0	1x25A		3x6,0	Alimentação QD-03

QD-04 (Quadro de Distribuição Praça Infantil / Pista de Skate)

TENSÃO FASE-FASE (V): 380
TENSÃO FASE-NEUTRO (V): 220

Circuito	TAG	Tipo de Carga	Iluminação (Watts)						Tomadas (Watts)				Climatizadores			Outras Cargas			Número	Carga		Fator de	Potência VA	Fator de	Potência	Potência Fase (VA)			Corrente Fase (A)			DJ (A)	DR (A)	Cabo	Descrição
			15	20	30	50	100	150	100	200	300	600	1.200	1.800	2.200	1.500	5.500	6.500	Pontos	CV	W	Potência		Demanda	Demandada VA	R	S	T	R	S	T			Bitola mm²	
01	L1.QD-04	Monofásica				4													04		200	0,98	204,1	100%	204,1	204,1			0,9			1x10A		3x2,5	Iluminação Pista de Skate
02	L2.QD-04	Monofásica				4													04		200	0,98	204,1	100%	204,1	204,1			0,9			1x10A		3x2,5	Iluminação Pista de Skate
03	L3.QD-04	Monofásica				4													04		200	0,98	204,1	100%	204,1	204,1			0,9			1x10A		3x2,5	Iluminação Praça Infantil
04	T1	Monofásica										2							02		1.200	0,92	1.304,3	100%	1.304,3	1.304,3			5,9			1x20A	2x25A	3x4,0	Tomadas de Uso Geral
05	COM	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7	108,7			0,5			1x10A		3x2,5	Alimentação Comando Painel
06	RES-01	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0	0,0			0,0			1x10A			Reserva de Cargas 01
07	RES-02	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0	0,0			0,0			1x16A			Reserva de Cargas 02
Total	QD-04	Monofásica	0	0	0	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	14	00	1.900	0,94	2.025,3	96%	1.938,3	2.025,3	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	1x25A		3x6,0	Alimentação QD-04

QD-05 (Quadro de Distribuição Quadra Futebol Suiço)

TENSÃO FASE-FASE (V): 380
TENSÃO FASE-NEUTRO (V): 220

Circuito	TAG	Tipo de Carga	Iluminação (Watts)						Tomadas (Watts)				Climatizadores			Outras Cargas			Número	Carga		Fator de	Potência VA	Fator de	Potência	Potência Fase (VA)			Corrente Fase (A)			DJ (A)	DR (A)	Cabo	Descrição
			15	20	30	50	100	150	100	200	300	600	1.200	1.800	2.200	1.500	5.500	6.500	Pontos	CV	W	Potência		Demanda	Demandada VA	R	S	T	R	S	T			Bitola mm²	
01	L1-QD-05	Monofásica						5											05		750	0,98	765,3	100%	765,3	765,3			3,5			1x10A		3x2,5	Iluminação Campo
02	L2-QD-05	Monofásica						5											05		750	0,98	765,3	100%	765,3		765,3			3,5		1x10A		3x2,5	Iluminação Campo
03	L3-QD-05	Monofásica						5											05		750	0,98	765,3	100%	765,3			765,3			3,5	1x10A		3x2,5	Iluminação Campo
04	L4-QD-05	Monofásica						5											05		750	0,98	765,3	100%	765,3	765,3			3,5			1x10A		3x2,5	Iluminação Campo
05	L5-QD-05	Monofásica						5											05		750	0,98	765,3	100%	765,3		765,3			3,5		1x10A		3x2,5	Iluminação Campo
06	L6-QD-05	Monofásica						5											05		750	0,98	765,3	100%	765,3			765,3			3,5	1x10A		3x2,5	Iluminação Campo
07	L7-QD-05	Monofásica						5											05		750	0,98	765,3	100%	765,3	765,3			3,5			1x10A		3x2,5	Iluminação Campo
08	L8-QD-05	Monofásica						5											05		750	0,98	765,3	100%	765,3		765,3			3,5		1x10A		3x2,5	Iluminação Campo
09	T1	Monofásica										2							02		1.200	0,92	1.304,3	100%	1.304,3			1.304,3			5,9	1x20A	2x25A	3x4,0	Tomadas de Uso Geral
10	COM	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7	108,7			0,5			1x10A		3x2,5	Alimentação Comando Painel
11	RES-01	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0	0,0	0,0			0,0		1x10A			Reserva de Cargas 01
12	RES-02	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0			0,0			0,0	1x16A			Reserva de Cargas 02
Total	QD-05	Trifásica	0	0	0	0	0	40	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	42	00	7.300	0,97	7.535,5	99%	7.448,5	2.404,6	2.295,9	2.835,0	10,9	10,4	12,9	3x25A		4x6,0(#6,0)	Alimentação QD-05

QD-06 (Quadro de Distribuição Quadra Vôlei de Areia)

TENSÃO FASE-FASE (V): 380
TENSÃO FASE-NEUTRO (V): 220

Circuito	TAG	Tipo de Carga	Iluminação (Watts)						Tomadas (Watts)				Climatizadores			Outras Cargas			Número	Carga		Fator de	Potência VA	Fator de	Potência	Potência Fase (VA)			Corrente Fase (A)			DJ (A)	DR (A)	Cabo	Descrição
			15	20	30	50	100	150	100	200	300	600	1.200	1.800	2.200	1.500	5.500	6.500	Pontos	CV	W	Potência		Demanda	Demandada VA	R	S	T	R	S	T			Bitola mm²	
01	L1.QD-04	Monofásica					4												04		400	0,98	408,2	100%	408,2		408,2			1,9		1x10A		3x2,5	Iluminação Quadra de Vôlei de Areia
02	L2.QD-04	Monofásica					4												04		400	0,98	408,2	100%	408,2		408,2			1,9		1x10A		3x2,5	Iluminação Quadra de Vôlei de Areia
03	T1	Monofásica										2							02		1.200	0,92	1.304,3	100%	1.304,3		1.304,3			5,9		1x20A	2x25A	3x4,0	Tomadas de Uso Geral
04	COM	Monofásica																	00		100	0,92	108,7	20%	21,7		108,7			0,5		1x10A		3x2,5	Alimentação Comando Painel
05	RES-01	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0		0,0			0,0		1x10A			Reserva de Cargas 01
06	RES-02	Monofásica																	00		0	0,92	0,0	20%	0,0		0,0			0,0		1x16A			Reserva de Cargas 02
Total	QD-06	Monofásica	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	00	2.100	0,94	2.229,4	96%	2.142,4	0,0	2.229,4	0,0	0,0	10,1	0,0	1x25A		3x6,0	Alimentação QD-06

APROVAÇÃO:

Engeobra
CREA SC 158.454-0
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Rua Primo Tacca, 350, Bairro Tacca - Xanxerê- SC
E-mail:engenharia.engeobra@gmail.com Cel: (49) 9 9976-0226

OBRA: Complexo Esportivo

LOCAL: Rua Governador Irineu Bornhausen, Bairro Flor, Xaxim - SC

PROJETO: QUADROS DE CARGAS

ESPECIFICAÇÕES:
- Quadros de Cargas

DATA: 26/07/2021

DESENHO: EL-05

ÁREA: 11.578,61m²

PRANCHA: 05 /05

ESCALA: SEM ESCALA

Projeto:
Assinado de forma digital por SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO:04412294927
Dados: 2021.10.13 17:21:55 -03'00'
SAMUEL SPESSATTO OUTEIRO
Eng° Civil - CREA SC 133.319-7

Proprietário:
EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Assinado de forma digital por EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Dados: 2021.10.20 16:47:19 -03'00'
MUNICÍPIO DE XAXIM - SC